


เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับคอมพิวเตอร์ **Uninterruptible Power Supply** Line interactive

CHAMP LINE INTERACTIVE UPS **1000VA 400W**



cbcinter.co.th
cbcinter.com
E-mail : info@cbcinter.com

คุณสมบัติ

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line interactive with Stabilizer
- ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control)
- มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟตก และ ไฟเกิน (AVR)
- มีระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟหลักกลับสู่ สภาวะปกติ (Auto start)
- สามารถเปิดเครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold start)
- มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น (Intelligent Battery Management)
- มีระบบ Automatic Recover สามารถทำงานได้อัตโนมัติหลังเครื่องสำรองไฟ ใช้งานจนแบตเตอรี่หมด และเมื่อกระแสไฟหลักกลับเข้าสู่สภาวะปกติเครื่องจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit protection)
- มีสวิตช์หยุดเสียงเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)
- มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะทางไฟฟ้า แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้า, ไฟฟ้าขาออก, ระดับแบตเตอรี่, ระดับโวลตของอุปกรณ์ต่อพ่วง, ความถี่ไฟฟ้าขาออก และ Falut
- țăรับชนิด Universal Type ใช้ได้กับปลั๊กชนิดกลมและแบนตามมาตรฐานสากล
- มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ไฟเกินกำลัง
- ตัวถังทำจากเหล็กพ่นขึ้นรูป ช่วยกระจายความร้อนออกจากตัวเครื่อง (Heat -dispersion)
- țăรับมาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2555
- țăรับมาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, CE




Uninterruptible Power Supply
ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย

www.cbcinter.co.th • www.cbcinter.com



มอก.1291 เล่ม1 - 2553
มอก.1291 เล่ม2 - 2553
มอก.1291 เล่ม3 - 2555

บริษัท ซีบีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด



To be Thai International Power and Green Energy Company

UPS

Uninterruptible Power Supply



Specification

ข้อมูลจำเพาะ

Model	รุ่น	Champ Iview
	ขนาดกำลัง VA	1000VA
	กำลังไฟฟ้า	400W
	จอแสดงผล	LCD
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	220Vac ± 25%
	ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า	50Hz ± 10%
แรงดันไฟฟ้าขาออก	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดปรับแรงดันอัตโนมัติ	220Vac ± 10% (รูปคลื่นชานัน)
	แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	220Vac ± 3% (ใกล้เคียงรูปคลื่นชานัน)
	ความถี่ไฟฟ้าขาออกในโหมดไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)	50Hz ± 0.1%
แบตเตอรี่	ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed lead acid maintenance free
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
	ระยะเวลาในการสำรองไฟ	15 นาที
	ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่	3 - 8 ชั่วโมง
	จำนวนและขนาดความจุของแบตเตอรี่	1 x 12V/7AH
ระบบป้องกัน	ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Time)	2-10 มิลลิวินาที (Milliseconds)
	อัตราการกายพลังงานไฟกระชาก	320 วัตต์
	ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทางต้นขาเข้า	Reset breaker
ปลั๊กจ่ายไฟ	ปลั๊กแบบ Universal / จำนวนปลั๊ก	3+1 ปลั๊ก
เสียงรบกวน	สัญญาณเสียงรบกวน (ที่ระยะทาง 1 เมตร)	< 45dB
คุณสมบัติอื่นๆ	สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่	มี
	ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมกับเครื่องยูพีเอส	ไม่มี
	ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ (Cold Battery Replacemet)	ได้
	ระบบป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงในสายโทรศัพท์ (RJ11)	มี
สภาพแวดล้อม	อุณหภูมิ	0 - 40 องศาเซลเซียส
ในการใช้งาน	ความชื้น	0 - 90%
มาตรฐาน	มาตรฐาน	"มอก.1291-2553, ISO9001-2015, ISO14001, CE"

บริษัท ซีบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
56/12-15 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : +66 2902 6106-8

CBC International Limited.
56 /12-15 Soi Prayasuren 45
Samwathawantok, Klongsamwa
Bangkok 10510
Tel : + 66 2902 6106-8
Fax

cbcinter.co.th
cbcinter.com
E-mail : info@cbcinter.co.th
24 Hrs Online Services : Network

CBC
GROUP
CBC International Group

To be Thai International Power